



## JVS-T22-WZ

### 双目全彩枪摇智能高清云台机 JVS-T22-WZ

- 1、一台顶两台，双镜头、双画面、双录像，实现不同角度同时监控，解决单镜头视野监控盲区
- 2、内置喇叭+MIC，支持单/双向语音对讲
- 3、支持蓝牙热点配网，相比传统的 Wi-Fi 配网方式更加高效、便捷
- 4、支持手机 APP 远程实时预览、回放、配置
- 5、支持画面多人分享，家中状况共同掌握
- 6、支持红外夜视/全彩夜视/智能夜视三种补光模式
- 7、支持 USB-C 接口供电，可支持充电接口正反盲插
- 8、支持本地 SD 卡存储（最大 512GB）

---

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

<b>显示</b>	
图像传感器	1/3"高性能 CMOS 传感器
码流	双码流
有效像素	600 万 (枪机 300 万, 摇头机 300 万)
视频压缩标准	H.264(默认)
视频码率	主码流: 10-10240Kbps; 默认 1873Kbps
	次码流: 10-10240Kbps; 默认 562Kbps
宽动态	数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	46dB
最低照度	0Lux (补光灯开启)
<b>镜头</b>	
接口类型	M12
镜头搭配	枪机: 定焦 4mm F2.0
	球机: 定焦 4mm F2.0
镜头可视角度	4mm: 水平: 78.5°、垂直: 42.8°、对角线: 92.6°
	4mm: 水平: 78.5°、垂直: 42.8°、对角线: 92.6°
<b>补光</b>	
补光类型	6 颗红外灯+2 颗暖光灯

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

补光距离 (m)	红外最远 12m, 白光最远 8m (实验室环境测试数据, 具体以产品使用场景测试为准)
补光逻辑	智能双光: 人来灯亮, 人走灯灭, 即在夜晚模式默认使用红外灯补光, 检测到人形设备会自动开启暖光灯
补光模式	暖光补光、红外补光 (默认)、智能双光、关闭补光灯
<b>图像</b>	
图像风格	默认标准, 支持设置标准、通透、柔和
日夜切换模式	IR-CUT 自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式 双通道统一配置
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	默认自动模式, 支持设置自动模式、强光抑制、背光补偿
图像增强	去雾, 默认关闭; 支持开启/关闭
<b>音频</b>	
音频环境噪声过滤	不支持
音频采样率	采样率默认 8K
语音对讲	支持, 支持半双工和全双工对讲
音频压缩标准	G711A (默认) /G711U
<b>网络</b>	
同时预览路数	云视通 2.0 客户端 16 个流

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

浏览器	支持 360,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+ 浏览器、支持中英文语言
接口协议 (API)	云视通 2.0、公有云、ONVIF
网络协议	标准 HTTPS,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
<b>接口</b>	
音频	1 个内置 MIC, 1 个内置扬声器
复位	支持
电源	DC 5V/1.5A
网络	无线: 双 Wi-Fi 天线, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
SD 卡	支持, ≤512GB 本地卡存储
<b>功能</b>	
配网方式	蓝牙热点配网
云台校准	支持
网络切换	支持
画面设置	画面镜像、画面翻转
云台校准	支持
智能事件	支持移动侦测、区域入侵、绊线检测
<b>一般规范</b>	

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

用户管理	最多 13 个用户，分 3 级权限：管理员、普通用户和访客
通用功能	时间配置，OSD 配置
联动方式	报警延时（默认 10S，可设置范围 10-30S） OSD 叠加闪烁（默认开启、支持开启/关闭） 联动报警音（默认关闭、支持开启/关闭）设备内置 4 条报警音，默认报警音为您好，您已进入监控区域 发送报警到客户端（默认开启、支持开启/关闭） 报警录像
恢复出厂设置	浏览器恢复，APP 恢复
工作温湿度	-10℃ ~ +55℃； 10% ~ 90%RH 无凝结
供电方式	DC 5V/1.5A
颜色/材质	黑白色/塑料
产品尺寸	75.5×122.5×75.5 mm
产品净重	约 194g
安装方式	平放/吊装

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话：400-608-9888